

HANDLEIDING VOOR SHINELANBOX+RF (type -S en -X) TE KOPPELEN



Stap 1.

Zorg ervoor dat de ShineLanBox stroom krijgt door de kabel van de voeding in de ShineLanBox en in een stopcontact te steken. Het bovenste lampje zal dan branden.



Stap 2.

Plug de internetkabel vanuit de router/modem in de ShineLanBox. Het tweede lampje zal dan ook gaan branden.



Stap 3.

Vervolgens zal het derde ledlamp na 10 tot 20 seconden op de ShineLanBox gaan knipperen. Het derde ledlamp op de ShineLanBox zal om de drie seconden knipperen. Dit betekent dat er verbinding is.



Mocht dit niet zo zijn, dan kan de 'Key' of 'Reset' knop op de ShineRF-stick eenmalig kort worden ingedrukt. Dit is bij de witte stick bovenaan en bij de zwarte onderaan de stick. Het lampje zal snel gaan knipperen, zo'n 3 keer per seconde...



Daarna zal de 'Reset' knop op de ShineLanBox ook eenmalig kort moeten worden ingedrukt, waarna er verbinding zal worden gemaakt. De onderste ledlamp op de ShineLanBox zal dan uit gaan, waarna het derde lampje op de ShineLanBox om de drie seconden gaan knipperen. Als het blauwe lampje op de ShineRF-stick langzaam knippert is er verbinding.

